

K FTA 3DGEVO 8x8 (K700503)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

1 pz 3DG-BOX (283156),
2 pz 3DG-4S2-4T (283162)



- Inserire i moduli 3DG-4S2-4T nel box come indicato nella foto.
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E ed ASTRA 19°E).
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → operazione → Carica configurazione → Tutti i moduli → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

















Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T N°1

| Frequenza MHz | Diseq | Polarità | Symbol Rate | Nome Network |
|---------------|-------|-------------|-------------|----------------|
| 11565 | A | Orizzontale | 29900 | GCF/EHB13B_153 |
| 12475 | A | Orizzontale | 29900 | GCF/EHB13B_89 |
| 11229 | B | Verticale | 22000 | Astra 1 |
| 12545 | B | Orizzontale | 22000 | Astra 1 |

Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T N°2



















| Frequenza MHz | Diseq | Polarità | Symbol Rate | Nome Network |
|---------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| 11837 | B | Orizzontale | 27500 | Astra 1 |
| 11954 | B | Orizzontale | 27500 | Astra 1 |
| 12227 | B | Orizzontale | 27500 | Astra 1 |
| 11778 | B | Verticale | 29500 | Astra 1 |

Configurazione MUX in uscita scheda 3DG-4S2-4T N°1

| Programma | Genere | Paese | SAT | Codifica | Out | Ch | LCN |
|---|-------------|----------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|  Euronews HD | News | Francia | 13° Est | In Chiaro | MUX 1 | E61 | 301 |
|  TRT World HD | Business | Turchia | 13° Est | In Chiaro | | | 302 |
|  France 24 HD (en Français) | News | Francia | 13° Est | In Chiaro | | | 303 |
|  2M Monde | Generale | Marocco | 13° Est | In Chiaro | | | 304 |
|  RTL Austria | Generale | Austria | 19° Est | In Chiaro | | | 305 |
|  BBC News HD | News | UK | 19° Est | In Chiaro | MUX 2 | E62 | 306 |
|  NHK World HD | Generale | Giappone | 19° Est | In Chiaro | | | 308 |
|  3Sat | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 310 |
|  ZDF | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | MUX 3 | E63 | 309 |
|  KIKA - Der KinderKanal | Bambini | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 311 |
|  ZDF Info | Documentari | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 312 |
|  ZDF neo | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 313 |
|  Das Erste | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | MUX 4 | E64 | 314 |
|  Al Jazeera English HD | News | Qatar | 19° Est | In Chiaro | | | 315 |
|  Qatar TV HD | Generale | Qatar | 13° Est | In Chiaro | | | 316 |
|  CNN International Europe | News | UK | 19° Est | In Chiaro | | | 307 |

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita scheda 3DG-4S2-4T N°2

| Programma | | Genere | Paese | SAT | Codifica | Out | Ch | LCN |
|--|--------------------|-----------------|----------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|  | VOX Austria | Generale | Austria | 19° Est | In Chiaro | MUX 1 | E65 | 317 |
|  | RTL ZWEI Austria | Generale | Austria | 19° Est | In Chiaro | | | 318 |
|  | SUPER RTL Austria | Generale | Austria | 19° Est | In Chiaro | | | 319 |
|  | Eurosport Germania | Sport | Francia | 19° Est | In Chiaro | | | 320 |
|  | Sat 1 | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | MUX 2 | E66 | 321 |
|  | ProSieben | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 322 |
|  | Kabel 1 | Generale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 323 |
|  | WELT | News | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 324 |
|  | SAT 1 Gold | Intrattenimento | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 325 |
|  | ProSieben MAXX | Intrattenimento | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 326 |
|  | BR Fernsehen Sud | Regionale | Germania | 19° Est | In Chiaro | MUX 3 | E67 | 327 |
|  | SWR Fernsehen BW | Regionale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 328 |
|  | SAT 1 Bayern | Regionale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 329 |
|  | SAT 1 NRW | Regionale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 330 |
|  | BR Fernsehen Nord | Regionale | Germania | 19° Est | In Chiaro | MUX 4 | E68 | 331 |
|  | WDR Koln | Regionale | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 332 |
|  | VOXup | Intrattenimento | Svizzera | 19° Est | In Chiaro | | | 333 |
|  | Kabel 1 Doku | Documentari | Germania | 19° Est | In Chiaro | | | 334 |

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.