

## K FTA TV8x4 + SAT8x4 (K700504)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

- 1 pz 3DG-BOX (283156),
- 1 pz 3DG-4S2-4T (283162), 1 pz 3DG-4S2-BP (283163),
- 1 pz 3DG-4T2-4T (283165), 1 pz 3DG-4T2-BP (283166)



- Inserire i moduli 3DG-4S2-xx vicino alla CU e a fianco i moduli 3DG-4T2-xx nel box come indicato nella foto.
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch dual-feed Hotbird 13°E ed ASTRA 19°E) e i segnali TV al primo connettore (INPUT 1) di ogni singolo modulo 3DG-4T2-xx.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
  - (Impostazioni → operazione → Carica configurazione → Tutti i moduli → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

**Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T**

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1

**Configurazione ingressi 3DG-4S2-BP**

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
12475	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_89
12227	B	Orizzontale	27500	Astra 1
12545	B	Orizzontale	22000	Astra 1
11836	B	Orizzontale	27500	Astra 1















**Configurazione ingressi 3DG-4T2-4T**

Associa a	Seleziona	Canale	Nome Network
Connettore	Canale	E25	Cairo Due
Loop	Canale	E26	Rai
Loop	Canale	E37	Rai
Loop	Canale	E38	Mediaset 3

**Configurazione ingressi 3DG-4T2-BP**

Associa a	Seleziona	Canale	Nome Network
Connettore	Canale	E44	Persidera 1
Loop	Canale	E46	Mediaset 1
Loop	Canale	E47	Persidera 3
Loop	Canale	E48	Persidera 2

## Configurazione MUX in uscita programmi esteri da SAT

Programma	Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
 Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E61	301
 TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
 France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
 2M Monde	Generale	Marocco	13° Est	In Chiaro			304
 RTL Austria	Generale	Austria	19° Est	In Chiaro			305
 BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E62	306
 CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro			307
 NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
 ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E63	309
 3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
 KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
 ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
 Das Erste	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 4	E64	313
 Sat 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			314
 ProSieben	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			315
 Kabel 1	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			316

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

## Configurazione MUX in uscita programmi da Digitale Terrestre

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	Rai 1 HD	Generale	MUX 1	E65	1
	Rai 2 HD	Generale			2
	Rai 3 TGR Veneto	Regionale			3
	Rai News 24 HD	News			10
	Rete 4 HD	Generale	MUX 2	E66	4
	Canale 5 HD	Generale			5
	Italia 1 HD	Generale			6
	TGCOM24	News			12
	Deejay TV HD	Musica			15
	TV8 HD	Generale	MUX 3	E67	8
	NOVE HD	Generale			9
	Rai Sport HD	Sport			13
	Rai Gulp	Bambini			16
	Rai YoYo	Bambini			17
	LA7 HD	Generale	MUX 4	E68	7
	Sky TG24	News			11
	SUPER TENNIS	Sport			14
	GIALLO HD	Generale			18
	DMAX HD	Intrattenimento			19
	Cielo	Generale			20

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.