

**PAS0032**

Prese rotonde TV SAT



Serie di prese demiscelcate rotonde da incasso a 2, 3 o 4 uscite con connettore IEC femmina per la banda radio, IEC maschio per la banda TV e connettore F femmina per la banda Satellite.

**Caratteristiche tecniche**

- Permettono di separare **il segnale combinato in ingresso** sui connettori distinti in uscita.
- Elevata schermatura.
- Ottima separazione tra le bande.
- Bassa perdita di passaggio.
- Massima corrente su connettore F **500mA**.
- Facile e veloce da installare.

<b>PAS0032</b>		
Codice		PAS0032
Uscite		3
Tipo presa		Terminale
<b>R</b>		
Connettore		IEC femmina
Larghezza banda		88-108
Perdita passaggio		2
<b>SAT1</b>		
Connettore SAT		F femmina
Larghezza banda SAT	MHz	950-2150
Perdita passaggio SAT	dB	2
<b>TV</b>		
Connettore TV		IEC maschio
Banda frequenze TV	MHz	5-68 / 120-862
Perdita passaggio TV	dB	1.5

## Dimensioni e imballo

Pezzi		20
codice EAN		8016978059638
Dimensioni imballo	mm	82 x 82 x 44
Dimensioni prodotto	mm	76 x 76 x 35