

KIT TVSAT 3DGEVO 8X8 (K700498)

Kit 3DGFlex modulare ed espandibile contenente:

- 1 pz 3DG-BOX (283156)
- 2 pz 3DG-4S2-4T (283162)
- 2 pz PROCAM TIVUSAT HD (282083)




- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi
















Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	Mediaset
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	Mediaset
11013	A	Orizzontale	29900	Rai
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1

Configurazione MUX in uscita programmi Tivùsat modulo 1

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	Rai 1 HD	Generale	MUX 1	E21	1
	Rai 2 HD	Generale			2
	Rai 3 HD	Generale			3
	Rai News 24 HD	News	MUX 2	E22	8
	Rai Sport HD	Sport			9
	TGCOM24	News			10
	LA7 HD	Generale			7
	Rete 4 HD	Generale	MUX 3	E23	4
	Canale 5 HD	Generale			5
	Italia 1 HD	Generale			6
	Cine34	Film	MUX 4	E24	13
	Iris	Film			14
	Boing	Bambini			15
	TOPcrime	Giallo			16
	Cartoonito	Bambini			12

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione MUX in uscita modulo 2

Programma		Genere	Paese	SAT	Codifica	Out	Ch	LCN
	Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	MUX 1	E25	301
	TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro			302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro			303
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro			304
	BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	MUX 2	E26	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro			308
	3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			310
	ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	MUX 3	E27	309
	KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro			311
	ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro			312
	ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro			313
	Bahrain TV	Generale	Bahrain	13° Est	In Chiaro	MUX 4	E28	314
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro			315
	CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro			307
	TRT Arabi HD	Generale	Turchia	13° Est	In Chiaro			305

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.