

PP14DC

Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs à bornes en bande TV (**47-862MHz**)**Spécifications techniques**

- Boîtier métallique avec bornes à vis pour un blindage complet.
- Pour rendre le système plus robuste, il est recommandé d'utiliser un répartiteur pour diviser le signal et un dérivateur pour desservir directement les prises.
- ROS <1.2.

PP14DC		
Code		220392
Sorties		4
Séparation sorties		
47-68 MHz	dB	10
174-230 MHz	dB	10
470-606 MHz	dB	10
606-862 MHz	dB	10
Caractéristiques générales		
Perte de passage	dB	8 (*)
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978013883
Code EAN conditionnement multiple		8016978013890
Dimensions de l'emballage	mm	100 x 162 x 45
Poids carton	kg	0.53