

## K TVSAT 3DG 8x8 (K700499)

Kit 3DGFlex Tivusat, modulare ed espandibile contenente:

- 1 pz 3DG-BOX (283156),
- 2 pz 3DG-4S2-4T (283162),
- 3 pz PROCAM TVSAT HD (282083)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale (due PROCAM nel primo modulo e una PROCAM nello slot CAM1 del secondo modulo)
- Collegare i segnali SATELLITARI (è consigliato collegare tutti gli ingressi coassiali alle uscite Legacy di un multiswitch)
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
  - (Impostazioni → operazione → Carica configurazione → Tutti i moduli → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale.
- Ottimizzare il livello del segnale RF di uscita e modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.


**Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T N°1**

Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	
10992	A	Verticale	27500	Rai
11393	A	Verticale	27500	TVN
11013	A	Orizzontale	29900	Rai

**Configurazione ingressi 3DG-4S2-4T N°2**










Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	
12073	A	Verticale	29900	Sky
11258	A	Orizzontale	27500	TVN

## Configurazione MUX in uscita programmi Tivùsat Scheda 1

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	Rai 1 HD	Generale	MUX 1	E61	1
	Rai 2 HD	Generale			2
	Rai 3 HD	Generale			3
	TGCOM24	News	MUX 2	E62	13
	Rai Sport HD	Sport			10
	20Mediaset HD	Serie TV			20
	Rete 4 HD	Generale	MUX 3	E63	4
	Canale 5 HD	Generale			5
	Italia 1 HD	Generale			6
	LA7 HD	Generale	MUX 4	E64	7
	Iris	Film			15

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

## Configurazione MUX in uscita programmi Tivùsat Scheda 2

Programma		Genere	Out	Ch	LCN
	Giallo HD	Crime	MUX 1	E65	11
	Boing	Bambini			16
	LA 5	Generale			17
	Nove HD	Generale	MUX 2	E66	9
	cielo HD	Generale			19
	Rai News 24 HD	News			24
	Realtime Italy HD	Generale	MUX 3	E67	21
	DMAX Italy HD	Generale			22
	Food Network Italy HD	Cucina			23
	TV8 HD	Generale	MUX 4	E68	8
	Rai Yoyo HD	Bambini			14

- I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.