

KIT D-MATRIX TVSAT 8-IP (K700502)



- Inserire le PROCAM e le Smart Card nella centrale.
- Alimentare la centrale e attendere l'avvio.
- Collegare i segnali SATELLITARI.
- Caricare il file di configurazione mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete).
 - (Impostazioni → Operazioni → Carica configurazione → Sfoglia → scegli il file → file .XML → Carica configurazione).
- La configurazione viene caricata automaticamente dalla centrale.
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto).
- Modificare le impostazioni LCN secondo la richiesta del cliente.

Configurazione ingressi
















Frequenza MHz	Diseq	Polarità	Symbol Rate	Nome Network
11432	A	Verticale	29900	Mediaset
11766	A	Verticale	29900	Rai
11919	A	Verticale	29900	Mediaset
11013	A	Orizzontale	29900	Rai
11565	A	Orizzontale	29900	GCF/EHB13B_153
11229	B	Verticale	22000	Astra 1
11778	B	Verticale	29500	Astra 1
11954	B	Orizzontale	27500	Astra 1

Configurazione in uscita

Programma		Genere	Out IP	LCN
	Rai 1 HD	Generale	224.0.1.1	1
	Rai 2 HD	Generale	224.0.1.2	2
	Rai 3 HD	Generale	224.0.1.3	3
	Rai News 24 HD	News	224.0.1.4	8
	Rai Sport HD	Sport	224.0.1.5	9
	TGCOM24	News	224.0.1.6	10
	LA7 HD	Generale	224.0.1.7	7
	Rete 4 HD	Generale	224.0.1.8	4
	Canale 5 HD	Generale	224.0.1.9	5
	Italia 1 HD	Generale	224.0.1.10	6
	Cine34	Film	224.0.1.11	13
	Iris	Film	224.0.1.12	14
	Boing	Bambini	224.0.1.13	15
	TOPcrime	Giallo	224.0.1.14	16
	Cartoonito	Bambini	224.0.1.15	12

- I programmi distribuiti e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.

Configurazione in uscita

	Programma	Genere	Paese	SAT	Codifica	Out IP	LCN
	Euronews HD	News	Francia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.16	301
	TRT World HD	Business	Turchia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.17	302
	France 24 HD (en Français)	News	Francia	13° Est	In Chiaro	224.0.1.18	303
	Qatar TV HD	Generale	Qatar	13° Est	In Chiaro	224.0.1.19	304
	BBC News HD	News	UK	19° Est	In Chiaro	224.0.1.20	306
	NHK World HD	Generale	Giappone	19° Est	In Chiaro	224.0.1.21	308
	3Sat	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.22	310
	ZDF	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.23	309
	KIKA - Der KinderKanal	Bambini	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.24	311
	ZDF Info	Documentari	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.25	312
	ZDF neo	Generale	Germania	19° Est	In Chiaro	224.0.1.26	313
	BAHRAIN TV	Generale	Bahrain	19° Est	In Chiaro	224.0.1.27	314
	Al Jazeera English HD	News	Qatar	19° Est	In Chiaro	224.0.1.28	315
	CNN International Europe	News	UK	19° Est	In Chiaro	224.0.1.29	307
	TRT Arabi HD	Generale	Turchia	19° Est	In Chiaro	224.0.1.30	316

- I programmi distribuiti e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.
- Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.